

與Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT轉換鏡頭相容

感謝您購買Ricoh Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT。更新相機韌體和使用廣角轉換鏡頭 (DW-6) 或望遠轉換鏡頭 (TC-1) 時，需要在安裝鏡頭前設定鏡頭類型。

可用的設定	內容
關	即使有轉換鏡頭安裝至相機，相機也不會將其識別為安裝的轉換鏡頭。
WIDE	轉換鏡頭安裝至相機時，將識別為廣角轉換鏡頭 (DW-6)。
TELE	轉換鏡頭安裝至相機時，將識別為望遠轉換鏡頭 (TC-1)。

1 顯示相機設定功能表。

- 有關操作步驟，請參閱P.135。

2 按▼按鈕選擇[轉換鏡頭]，然後按▶按鈕。

3 按▲▼按鈕選擇所需的設定。

4 按下 MENU/OK 按鈕或◀按鈕，然後按下 MENU/OK 按鈕。

- 相機安裝了轉換鏡頭後打開相機電源時，或安裝轉換鏡頭時，一個表示轉換鏡頭類型的標記暫時顯示在液晶顯示幕的中央。



注意

- 更新相機韌體後，必須在安裝鏡頭前進行 [轉換鏡頭] 設定。
- [轉換鏡頭]設定為[TELE]時，即使安裝了廣角轉換鏡頭 (DW-6)，相機仍然會將安裝的鏡頭識別為望遠轉換鏡頭 (TC-1)。反之亦如此。
- 安裝了不同[轉換鏡頭]設定的鏡頭時，拍攝功能將不能正確操作。
- 安裝了望遠轉換鏡頭時，拍攝中不使用望遠會導致暈影（四個角出現變暗的情況）。
- 當 [轉換鏡頭] 設定為 [TELE] 並且相機在安裝望遠轉換鏡頭的狀態下打開電源時，相機電源打開時的變焦位置被設為望遠側。