

# Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT のコンバージョンレンズ対応について

このたびはリコーCaplio GX100/Caplio GX100 VF KITをお買い上げいただき、ありがとうございます。カメラをファームアップして別売りのワイドコンバージョンレンズ（DW-6）またはテレコンバージョンレンズ（TC-1）を使用する場合は、レンズを装着する前に、どちらのレンズを使用するのか設定してください。

設定	内容
OFF	コンバージョンレンズをカメラに装着しても、カメラはコンバージョンレンズが装着されていないと認識します。
WIDE	コンバージョンレンズをカメラに装着した場合は、ワイドコンバージョンレンズ（DW-6）が装着されたと認識します。
TELE	コンバージョンレンズをカメラに装着した場合は、テレコンバージョンレンズ（TC-1）が装着されたと認識します。

## 1 セットアップメニューを表示する

- 操作手順は、P.132を参照してください。

## 2 ▼ボタンを押して [コンバージョンレンズ] を選び、▶ボタンを押す

## 3 ▲▼ボタンを押して、設定を選ぶ

## 4 MENU/OKボタンを押す、または◀ボタンを押して MENU/OKボタンを押す



- コンバージョンレンズを装着した状態で電源をオンにした際、およびコンバージョンレンズを装着した際に、液晶モニター中央に一瞬コンバージョンレンズの種類を示すマークが大きく表示されます。

## 注意

- カメラのファームアップ後は、必ず [コンバージョンレンズ] の設定を行ってからレンズを装着してください。
- [コンバージョンレンズ] を [TELE] に設定している場合は、ワイドコンバージョンレンズ（DW-6）を装着しても、テレコンバージョンレンズ（TC-1）が装着されると認識します。また、逆の場合も同様です。
- [コンバージョンレンズ] の設定と異なるレンズを装着した場合、撮影機能が正しく動作しません。
- テレコンバージョンレンズを装着する場合、望遠端以外の撮影では、画像周辺にケラレ（画像の四隅が暗くなる現象）が発生します。
- [コンバージョンレンズ] を [TELE] に設定し、テレコンバージョンレンズを装着した状態でカメラを起動した場合、起動時のズーム位置は望遠端になります。