

ダウンロードしたフレーム画像に置き換える方法

(OptioS6 / S7 / S10 / A10 / A20 / A30 / A40 / T10 / T20)

・フレーム画像を SD(SDHC)メモリーカードに保存します

1. 好みのフレーム画像を右クリックし、「対象をファイルに保存(A)...」(Internet Explorer の場合)をクリックして、パソコンの任意のフォルダに保存します。

(Macintosh の場合は各種メニューが表示されるまで長めにクリックし続けるか、Control キーを押しながらクリックして、「リンクをディスクへダウンロード」などの適切な項目を選んで保存してください。)

フレーム画像をまとめて保存する場合は、「すべてをダウンロードする」から圧縮ファイルを保存して、解凍してお使いください。

Windows 版は自己解凍形式です。 Macintosh 版は最新の StuffIt Expander で解凍してください。

Optio S6、T10、T20 は SDHC メモリーカードに対応していません。


2. フレーム画像を SD(SDHC)メモリーカードのルートディレクトリに保存します。

3. フレーム画像を保存した SD(SDHC)メモリーカードをカメラにセットします。



・ダウンロードしたフレーム画像をカメラのフレームと置き換えます

1. 撮影モードで十字キー(▼)を押すと、モードパレットが表示されます。

2. 十字キー(▼▲◀▶)で  (フレーム合成)を選び、OK ボタンを押します。



3. フレーム選択画面が表示されます



4. カメラにあらかじめ登録されているフレーム(3種類)のうち置き換えたいフレームを十字キー(◀▶)で選択し、**●**グリーンボタン(変更)を押します。「このフレームをカード内のフレームと置き換えます」と表示し、SD(SDHC)メモリーカードに保存してあるフレームが表示されます。



5. 2枚以上のフレームをSD(SDHC)メモリーカードに保存してある場合は、十字キー(▶)を押して置き換えたいフレームを選択します。



6. OK ボタンを押すとフレームが置き換わります。(カメラの3種類のフレームとして登録されます。)置き換えたフレーム付の撮影画面が表示されます。

フレーム画像を置き換えることでカメラのオリジナルのフレーム画像は消されます。

元に戻したい場合は以下のフレーム画像をお使いください。



- OptioS6FRA3A001 , FRM3A027 , FRM3A028
- OptioS7 / A10 / A20FRA3A037 , FRM3A038 , FRM3A039
- Optio T10 / T20FRA3A037 , FRM3A038 , FRM3A040 ~ FRM3A044
- Optio S10 / A30 / A40···FRA3A052 , FRM3A053 , FRM3A054

・置き換えたフレームで撮影します

1. シャッターボタンを半押しします。ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。



2. シャッターボタンを全押しして撮影します。撮影方法については使用説明書もあわせてご覧ください。
 (OptioS6 p.58) (OptioS7 p.61) (OptioS10 p.155)
 (Optio A10 p.59) (Optio A20 p.66) (Optio A30 p.70) (Optio A40 p.163)
 (Optio T10 p.99) (Optio T20 p.100)